

Aufbewahren und Laden von Akkus alle Gallagher Solar Weidezaun Geräte.



1. Schalten Sie das Weidezaun Gerät aus und lassen Sie die internen Batterien angeschlossen.

2. Stellen Sie das Solar Weidezaun Gerät mindestens 3 Tage lang bei Tageslicht in Richtung Süden. Während dieses Zeitraums von 3 Tagen sind mindestens 20 Stunden helles Sonnenlicht erforderlich..

3. Öffnen Sie den Batteriekasten erneut, trennen Sie beide Batterien (beide Anschlüsse jeder Batterie) und schließen Sie den Batteriekasten erneut. Jetzt ist Ihr Weidezaun Gerät für die Langzeitlagerung bereit. Lagern Sie den Weidezaun Gerät mit den nicht angeschlossenen Batterien vorzugsweise in einem trockenen (nicht zu heißen) Innenraum. Die Batterien halten sogar bis zu einem * vollen Jahr.

Wenn Sie ihr Weidezaun Gerät länger aufbewahren möchten, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 mindestens einmal pro Jahr.

4. Wenn Sie ihr Weidezaun Gerät wieder verwenden möchten, schließen Sie die Batterien wieder an und schalten Sie den Weidezaun Gerät ein für ca. 10 bis 15 Sekunden lang dann den Netzschalter auf OFF stellen und den Weidezaun Gerät mindestens 1 Tag (8 Stunden) lang mit dem Solarpanel nach Süden in helles Sonnenlicht stellen (während dieser gesamten Zeit bleibt der Schalter des Weidezaun Gerät auf AUS-Position). Verlängern Sie diesen Zeitraum bei dunklem Wetter.

Nach dieser Zeit ist der Weidezaun Gerät wieder voll funktionsfähig.

Wichtig

Beachten Sie immer eine wichtige Regel, wenn Sie den Weidezaun Gerät wieder verwenden möchten : immer zuerst die Batterien aufladen! Dies verhindert, dass Ihre Batterien irreversibel tief aufgeladen werden.

Tipp

* Um Ihre Batterien in bestem Zustand zu halten, empfehlen wir dringend, sie alle 3 Monate aufzuladen.

Sie können dies tun, indem Sie die Schritte 1 bis 3 alle 3 Monate anstatt einmal im Jahr wiederholen oder ein Erhaltungsladegerät wie das Batterieladegerät des Modells CTEK X verwenden.